

H3641DA

Martello demolitore 36 V Multi Volt - Brushless - SDS-max - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Martello demolitore robusto, compatto e leggero, dotato di potente **motore Brushless da 36V**. L'attacco è **SDS-max** ad innesto rapido e meccanismo Vario Lock per regolare l'inclinazione dello scalpello in 12 posizioni. Esprime una potenza di ben 6,8 Joule per singolo colpo, con un peso ridotto di appena 6,3 kg. Il sistema LVH (Low Vibration Handle) assorbe le vibrazioni, aumentando il comfort dell'operatore. La velocità può essere regolata digitalmente in 4 step, permettendo di dosare la potenza a seconda dell'applicazione richiesta in modo da assicurare lavorazioni precise sui materiali più fragili e massima potenza nelle demolizioni più impegnative. L'interruttore è dotato di un pulsante di blocco, che permette una demolizione continuativa senza dover tener premuto l'interruttore. Alla base dell'utensile è posizionata una potente luce a led che si attiva automaticamente quando viene premuto l'interruttore.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless da 36V
- Energia per singolo colpo 6,8 Joule (EPTA)
- Impugnatura antivibrante "LVH"
- Regolazione elettronica in 4 velocità
- Interruttore con pulsante di demolizione continua
- Luce a led automatica

Applicazioni

- Scalpellatura di calcestruzzo e muratura.
- Realizzazione di tracce e scanalature su muratura per la posa di tubazioni, o cavi.
- Rimozione di piastrelle ed interventi di frantumazione e preparazione superficiale.

Specifiche

Attacco	SDS-max
Energia per singolo colpo (EPTA)	6,8 Joule
Colpi a pieno carico	1.500 - 2.000 - 2.400 - 2.880 colpi/min.
Vibrazioni	9,6 m/s ²
Dati tipici batteria	36 V - Multi Volt
Lunghezza	463 mm
Altezza	248 mm
Peso (con batteria BSL36B18X)	6,3 kg

Codice articolo	DH3641DAW2Z
Accessori in dotazione	impugnatura laterale a D - valigetta

**ALIMENTAZIONE IBRIDA!
SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!**



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT0802000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.